

FV-302 高周波インバーター



※入力電圧 3相200V

※IP56取得:防塵・防水構造

※出力周波数を100~240Hzまで可変可能
自振モーターでの打設作業の施工性が拡張

※LED表示の切換えでインバーターの
運転状態を確認

LEDランプの点灯・点滅及び、バイブレーターの振動筒部の脈動による警告表示機能を採用



電源OFF



正常電圧時:緑色点灯
警告電圧時:緑色点滅



異常電圧時:橙色点滅



停止電圧時:赤色点灯

周波数調整・異常表示確認シートスイッチ



周波数表示



電圧表示



出力電流



入力電流



エラー表示01:入力低電圧

※シートスイッチのCキーの操作で電圧、入出力電流を確認できます
※エラー運転時は、エラーNoが表示されます

型式	質量(kg)	一次側				二次側				機体寸法(mm)			プラグ 差込口	価格 本体(税抜)
		電圧 (V)	電流 (A)	入力 (KVA)	周波数 (Hz)	電圧 (V)	電流 (A)	出力 (KVA)	周波数 (Hz)	高	幅	長		
FV-302	12.0	200(3相)	12	4.1	50/60	48 (3相)	36.0	3.0	100~240	248	325	324	3	¥477,000

*発電機でインバーターを使用するときは、インバーターの入力1.5倍以上の出力のものをお使い下さい。